

# CLIQ®



## Vedlikeholdsinstruks

- Sjekk at monteringskruene til CLIQ®-sylinder er forsvarlig festet.
- CLIQ®-sylinder er smurt fra fabrikk for å forebygge funksjonsforstyrrelser.
- CLIQ®-sylinder skal vedlikeholdes med ASSA låsspray hver 6. måned eller etter 5000 åpninger.
- Sylinder skal kun smøres med: ASSA låsspray - art.nr. 2495002 - 50 ml.
- Annen grafitt, olje eller fett må ikke brukes.
- Viktig at CLIQ®-sylinder kun smøres med en kort dusj med låsspray. For mye spray kan forstyrre kommunikasjon mellom nøkkel og sylinder.
- Test funksjonen til CLIQ®-anlegget.
- Batteri holder i ca. 5 år avhengig av bruksfrekvens. Nøkkel indikerer lavt batterinivå med rødt blink. Byttes ved behov (se illustrasjon).

Sist endret Januar 2017



Reservedeler kan leveres



Smør lett med låsspray



Unngå vannsprut og nedstøving




Unngå metallspån og lignende partikler

### Bytte av batteri


1. Hold nøkkelen med CLIQ®-logoen opp.




2. Fjern den lille platen med CLIQ®-logo ved å stikke en liten flat skrutrekker inn under den. Dreivipp forsiktig. For nøkkelversjonen hvor dekslet består av 2 deler, er det viktig å få skikkelig tak i plastdekslet ellers blir metallplaten odelagt.




3. Skru løs den lille stjerneskruen.



4. Snu nøkkelen.




5. Skyv plastdekslet mot spissen av nøkkelen og fjern dette.




6. Ta det gamle batteriet ut og legg i det nye med + (pluss) siden opp. (Type: CR2025 3V)




7. Sett plastdekslet på plass og sjekk at det er festet skikkelig.



8. Snu nøkkelen og skru fast stjerneskruen.



9. Sett på plass dekslet igjen.



## Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.